


ПАСПОРТ

**ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
РУПОРНЫЙ ДВУХПОЛОСНЫЙ**

МЕТА 7650

 Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.00878
от 06.04.2012
Срок действия: по 06.04.2017

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944
(812)328-6179, 328-2826
e-mail: meta@lek.ru
<http://www.meta.spb.ru>

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Громкоговоритель рупорный двухполосный (ГР):

МЕТА 7650 ФКЕС 425132.115

предназначен для воспроизведения речевых и музыкальных программ в составе стационарных звукоусилительных комплексов в помещениях и на открытом пространстве.

ГР может эксплуатироваться во всепогодных условиях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	МЕТА 7650
1.	Максимальная электрическая мощность, Вт	50
2.	Входная электрическая мощность, Вт	50 / 25 / 12,5
3.	Входное электрическое напряжение, В	100
4.	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	98
5.	Средний уровень звукового давления при входной мощности 50 / 25 / 12,5 Вт, дБ	115 / 112 / 109
6.	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	65-20000
7.	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 65
8.	Диапазон рабочих температур, °С	От -50 до +55
9.	Габариты, мм	195x260x186
10.	Масса, кг	2,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Громкоговоритель рупорный МЕТА 7650	1 шт.
2. Паспорт	1 шт.
3. Упаковка	1 компл.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ГР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ГР на рабочее место с помощью комплекта крепежных принадлежностей и при необходимости сориентируйте его рабочую ось в заданном направлении.

4.3. Подключите ГР к звуковой сети.

Внимание! Не допускается подключение ГР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ГР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ГР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ГР ремонтируется только изготовителем.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ГР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ГР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ГР техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Громкоговорители рупорные МЕТА 7650 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Громкоговорители включены на напряжение _____ В, мощность _____ Вт.

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com

meta@meta-spb.com